

DIGIPLEX

Programozási Útmutató

PARADOX

Tartalomjegyzék

Kezdet

- Mit tegyek először?
- Hogyan programozzam a központ panelt?
- Egyszerű Számadat Beviteli Módszer
- Többfunkciós Kiválasztó Programozás
- Hiba Lista

Sorozatszám Lista

Zónaprogramozás

Kapcsoló Programozás

Rendszer Időzítő

Programozható Kimenet

Más Beállítások

Rendszer Opciók

1-es Partíció: Opciók

2-es Partíció: Opciók

3-as Partíció: Opciók

4-es Partíció: Opciók

Tárcsázó Opciók

1-es Partíció: Eset Hívás Irányítás

2-es Partíció: Eset Hívás Irányítás

3-as Partíció: Eset Hívás Irányítás

4-es Partíció: Eset Hívás Irányítás

Rendszer Eset Hívás Irányítás

Kommunikációs Beállítások

Jelentési Kódok

Jelentési Kódok Élesítése

Jelentési Kódok Hatástalanítása

Jelentési Kód Riasztás

Speciális Jelentési Kód Riasztás

Szabotázs Zóna Jelentési Kód

Szabotázs Zóna Jelentési Kód Törlés

Speciális Szabotázs Jelentési Kód

Rendszer Hiba Jelentési Kód

Rendszer Hiba Jelentési Kód Törlés

Speciális Jelentési Kód

Automata Jelentés Kód Programozás

Automatikus Jelentési Kód Lista

Contact ID Jelentési Kód Lista

Más Beállítások és Módok

Software Törlés

Paradox Memória Kártya

Telepítő Gyorsfunkció Billentyű

Hardware Kcsolódások

Egyszerű Zóna Bemenetek

ATZ- Zóna Duplázási Bemenet

Kapcsolódó ZX4-es bővítő modul

Tűzzóna, kulcskapcsoló és PGM csatlakozás

Digiplex Nyák Bekötési Ábra

MIT TEGYEK ELŐSZÖR?

1. Lépés: Gyűjtse össze a sorozatszám címkéket a Digiplex Modulról, és ragassza őket a Sorozatszám Lista helyére.
2. Lépés: A 001-148-es szekcióban állítsa be a kívánt zónákat.
3. Állítsa be a maradék szekciókat.

HOGYAN PROGRAMOZZAM A KÖZPONT PANELEKET?

A Digiplex központ panel beállítható a Windows alapú Paradox Fel/Letöltő szoftver, vagy a Digiplex központ panelre csatlakoztatott billentyűzet segítségével. Ahhoz, hogy a Digplex központ panelt billentyűzetről programozza, be kell lépnie a Programozási Módba, ahogy az alábbiakban látható. Le is másolhatja egy Digiplex központ panel programozott összetevőit egy Paradox Memória Kulcsba. Azután másolja a Paradox Memória Kulcs összetevőit annyi Digiplex központ panelre, amennyire szükséges. A panelek kevesebb, mint 5 másodperc alatt beprogramozhatóak. Ha többet szeretne megtudni, lapozzon a Paradox Memória Kulcshoz.

Alapértelmezett Telepítő Kód: 000000 (lásd a 800-as szekciót)

Alapértelmezett Rendszer Mester Kód: 123456 (lásd a 950-es szekciót)

Belépés a Programozási Módba:

1. **Lépés:** Nyomja le és tartsa lenyomva a **0** billentyűt
2. **Lépés:** Gépelje be az ön **Telepítő Kódját**.
3. **Lépés:** Gépelje be a 3 számjegyű **Szekciót**
*A központ panelen minden a 001-990-es szekcióba lett beprogramozva.
Lépjen be a 000-ás szekcióba ahhoz, hogy megnézze a billentyűzet sorozatszámát.*
4. **Lépés:** Gépelje be a kívánt **Adatokat**
*A kívánt adatok típusának részletezése megtekinthető ebben a „Programozási Módban”
és / vagy tanulmányozható a Telepítői Kézikönyv megfelelő szekciójában.*

EGYSZERŰ ADATBEVITELI MÓDSZER:

Néhány szekció megköveteli öntől, hogy Decimális értékeket gépeljen be 000-255-ig. Világosan jelölve lesznek ebben a Programozási Útmutatóban azok a szekciók, amelyek Decimális értékeket igényelnek. Más szekciók viszont Hexadecimális értékeket kívánnak, 0-F-ig. Néhány szekció egy hexa számot kérhet, míg mások akár 32-t is. Néhány szekció nem engedélyezi az összes hexadecimális érték begépelését. Ezek a szekciók világosan jelzik, hogy mely értékek gépelhetők be. Ha egy szekció utolsó számát gépeli be, a központ panel automatikusan elment, és továbblép a következő szekcióra.

Billentyű	Érték vagy Eljárás	Billentyű	Érték vagy Eljárás
0-9	0-9 (Hexa & Dec.)	BYP	E (Csak Hexa)
STAY	A (Csak Hexa)	MEM	F (Csak Hexa)
FORCE	B (Csak Hexa)	CLEAR	Mentés nélküli kilépés (Hexa & Dec.)
ARM	C (Csak Hexa)	ENTER	Elmenti az aktuális adatokat és továbblép a következő szekcióra
DISARM	D (Csak Hexa)		

Néhány szekciónál szükséges, hogy ki/bekapcsolja 1-8-ig az opciókat egy olyan szekcióban, ahol 1-8-ig minden szám megfelel egy speciális tulajdonságnak, vagy opciónak. Állítsa be ezeket az opciókat azáltal, hogy a tulajdonságoknak megfelelő számokat ki / bekapcsolja. Az opció akkor tekinthető bekapcsoltnak, ha a szám a zárójelen belül megjelenik az LCD billentyűzeten, vagy ha a szám világít egy LED kezelőn. Kapcsolja ki és be az opciót azáltal, hogy lenyomja a megfelelő gombot a billentyűzeten. Nyomja le a billentyűt annyiszor, ahányszor szükséges addig, amíg mind a 8 opció be nincs állítva az aktuális szekcióban. Ha az opciók be vannak állítva, nyomja le az „ENTER” gombot ahhoz, hogy mentsen.

HIBA LISTA

A potenciális hibák nyolc csoportba lettek osztva. Ahhoz, hogy belépünk a Hiba Kijelzési módba:

- 1. Lépés:** Nyomja le a „TRBL” billentyűt, Normál Módból.
A számok megmutatják, melyik hibacsoportban következett be hiba.
- 2. Lépés:** Nyomja le annak a hibacsoportnak megfelelő gombot, amelyiket látni szeretné.
- 3.** A hibáknak megfelelő számok fognak megjelenni a kiválasztott hibacsoportból.

Hiba Csoport (1): Rendszer

- | | |
|-----------------------|---|
| 1 AC Hiba: | A központ panel nem érzékel AC bemenetet |
| 2 Telep Hiba: | A tartalék telep levált, vagy a telepfeszültség. 10.5V alá süllyedt |
| 3 Aux. Áram Korlát: | A Aux. táp kimenetek túllépték az 1.1A-t. A segéd kimenetek le fognak záródni addig, amíg a hiba helyre nem áll. |
| 4 Csengő Áram Korlát: | A központ panel észlelte, hogy a csengő kimenet túllépte a 3A-t. A csengő le fog zárni, amíg a hiba helyre nem áll. |
| 5 Csengő Hiány: | A központ panel észlelte, hogy a csengő vagy a sziréna nincs csatlakoztatva a csengő kimeneti terminálra. Ha egy csengő vagy egy sziréna egy opcionális riasztó relé kimenetre van csatlakoztatva, a hiba mindig be lesz kapcsolva. Annak érdekében, hogy ezt elkerülje, csatlakoztasson egy 1K Ω -os ellenállást a csengő kimeneten keresztül. A központ panel csak közvetlenül a csengőkimenetre csatlakoztatott csengőket, vagy szirénákat azonosítja, és nem azokat, amelyek a relén keresztül csatlakoznak. |
| 6 ROM Ell. Hiba | A központ panel azonosítja a memória hibát. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a disztribútorával annak érdekében, hogy megszerezze a hiányzó részeket. |

Hiba Csoport (2): Kommunikátor

- | | |
|------------------------|---|
| 1 TLM: | Ha a Telefon Vonal Monitorozási (TLM) tulajdonság be van kapcsolva, ez a hiba jelzi, hogy a ellenőrző panel nem érzékeli a telefonvonal jelenlétét. |
| 2 Sikertelen komm.(1): | A központ panel nem képes kommunikálni a központi állomás 1-es telefonszámával. |
| 3 Sikertelen komm.(2): | A központ panel nem képes kommunikálni a központi állomás 2-es telefonszámával. |
| 4 Sikertelen komm.(3): | A központ panel nem képes kommunikálni a központi állomás 3-es telefonszámával. |
| 5 Sikertelen komm.(4): | A központ panel nem képes kommunikálni a központi állomás 4-es telefonszámával. |
| 6 Sikertelen komm. | A központ panel képtelen volt kommunikálni a fel / letöltő szoftverrel. |

Hiba Csoport (3): Modul Hiba

- | | |
|-------------------------|--|
| 1 Szabotázs Modul: | A központ panel regisztrálja, hogy a szabotázskapcsolót aktiválták a modulon. |
| 2 ROM Ellenőrzési Hiba: | A központ panel memória hibát regisztrál a modulban. |
| 3 TLM Hiba: | Egy modul nem érzékeli a telefonvonal jelenlétét. |
| 4 Sikertelen komm.: | Egy modul sikertelenül kommunikált a kijelölt telefonszámmal. |
| 5 Nyomtató Hiba: | A központ panel regisztrálja a nyomtatóval kapcsolatos problémát. Ellenőrizze a nyomtatót a probléma miatt |
| 6 AC Hiba: | Modul Energia Hiba |
| 7 Telep Hiba: | Modul telep levált, utántöltés szükséges, vagy ki kell cserélni. |
| 8 Táp Kimenet: | A modul túllépte az áram határértékét. |

Hiba Csoport (4): Busz Hibák

- 1 Hiányzó Billentyűzet: A billentyűzet többé nem kommunikál a központ panellel.
2 Hiányzó Modul: Egy busz modul többé nem kommunikál a központ panellel.
6 Általános Hiba: Teljes kommunikációs hiba az eszközök és a központ panel között.
7 Busz Túlterhelés: Túl sok eszköz (több mint 95) van a buszra csatlakoztatva.
8 Busz Kom. Hiba: A busz nehezen kommunikál az eszközök és a központ panel között.

Hiba Csoport (5): Szabotázs Zóna

Az a zóna vagy zónák, amelyek be vannak állítva szabotázsfigyelésre, megjelennek a billentyűzeten.

Hiba csoport (6): Zóna Alacsony Telepfesz.

Ha a vezeték nélküli eszköz telepét ki kell cserélni, a zóna, amelyik ki lett jelölve, meg fog jelenni az LCD képernyőn. Az eszközön lévő lámpavillanással fogja jelezni a hibát.

Hiba Csoport (7): Zóna Hiba

- 1) Egy vezeték nélküli eszköz többé nem kommunikál a vevővel.
- 2) Tűzhurok kapcsolódási hiba következik be.
- 3) A központ panel fog egy CleanMe™ jelet egy vagy több ESL füstérzékelő sorozatról, amely támogatja a CleanMe™ tulajdonságot.

Hiba Csoport (8): Óra Elvesztése

Az alapértelmezett dátum és idő letörlődött. Nyomja le a 8-as gombot ahhoz, hogy újraprogramozza az időt.

ZÓNA PROGRAMOZÁS

Zóna Számozás

A 001-048-ig terjedő szekciók 1-48-ig mutatják be a zónákat. Ez a tulajdonság informálja a központ panelt az érzékelő berendezés csatlakozási helyéről, és arról, hogy a 48 zóna közül melyik lett kijelölve abba az eszközbe.

Gépelje be annak a busz modulnak a 3 számjegyű bemeneti számát, amelybe a vezetékes eszköz csatlakozik.

Megjegyzés: Nincs bemeneti szám, amelyet a busz detektor vagy a billentyűzet zóna igényelne.

Gépelje be annak a busz detektornak, vagy busz modulnak a 8 számjegyű sorozat számát, amelyikbe a vezetékes érzékelő eszköz kapcsolódik.

Zóna Paraméterek

A 101-148-ig terjedő szekciók 1-48-ig mutatják be a zónákat. Ez a tulajdonság meghatározza a zóna típusát, partíciójának kijelölését, illetve a zóna opcióit.

KULCSKAPCSOLÓ SZÁMOZÁS

A 049-056-os szekciók 1-8-ig külön-külön bemutatják a kulcskapcsolókat. Ez a tulajdonság tájékoztatja a központ panelt, hogy hol csatlakozik a kulcskapcsoló, és a 8 kulcskapcsoló helyzete közül melyik lett kijelölve arra az eszközre.

Gépelje be annak a busz modulnak a 3 jegyű **Bemeneti Számát**, amelyikre a kulcskapcsolót csatlakoztatták.

Gépelje be annak a busz modulnak a 8 jegyű **Sorozatszámát**, amelyikre a kulcskapcsolót csatlakoztatták.

KULCSKAPCSOLÓ PARAMÉTEREK

A 149-156-os szekciók 1-8-ig, külön-külön bemutatják a kulcskapcsolókat. Ez a tulajdonság definiálja a kulcskapcsoló partíció kijelölését, és az élesítési eljárást.

PROGRAMOZHATÓ KIMENETEK

Kérjük, jegyezze meg, hogy az 502-es szekcióban 1-5-ig terjedő opciók 1-5-ig külön-külön bemutatják a PGM-eket. A központ panel deaktivál egy aktivált PGM-et, a kétféle lehetőség közül egy módon:

Opció Ki = Követi az Aktiválási Esetet:

Ha a PGM aktiválási eset első száma 1,2,3,4,5,6, vagy 7-nél van beállítva, a PGM aktiválva marad addig, amíg a PGM Aktiválási Esetnek vége lesz. (Figyelmen kívül hagyva a PGM Deaktiválási Esetet). Ha a PGM Aktiválási Eset első száma 8, 9, A, B, C, D, E, vagy F-re van beállítva, a PGM aktiválva marad addig, amíg a PGM Deaktiválási Eset bekövetkezik.

Opció Ki = Követi a PGM Késleltető Időzítőt:

A PGM aktiválás után a központ panel elindítja a PGM késleltető időzítőt, és a PGM csak akkor fog deaktiválni, ha a PGM késleltető időzítő lejárt (a PGM Deaktiválási Esetet figyelmen kívül hagyva).

MÁS BEÁLLÍTÁSOK:

500-as szekció: Rendszer Opciók

Opció	Ki	Be
1 1-es Partíció	Kikapcsolva	Bekapcsolva
2 2-es Partíció	Kikapcsolva	Bekapcsolva
3 3-es Partíció	Kikapcsolva	Bekapcsolva
4 4-es Partíció	Kikapcsolva	Bekapcsolva
5 Csengő/Sziréna Kimenet az 1. Partícióban	Kikapcsolva	Bekapcsolva
6 Csengő/Sziréna Kimenet az 2. Partícióban	Kikapcsolva	Bekapcsolva
7 Csengő/Sziréna Kimenet az 3. Partícióban	Kikapcsolva	Bekapcsolva
8 Csengő/Sziréna Kimenet az 4. Partícióban	Kikapcsolva	Bekapcsolva

Félkövér = Alapértelmezett

502-es szekció: PGM & Más Opciók

Opció	KI	BE}
1 PGM 1 Deaktiválási Típus	Esetkövetés	Időzítő követés
2 PGM 2 Deaktiválási Típus	Esetkövetés	Időzítő követés
3 PGM 3 Deaktiválási Típus	Esetkövetés	Időzítő követés
4 PGM 4 Deaktiválási Típus	Esetkövetés	Időzítő követés
5 PGM 5 Deaktiválási Típus	Esetkövetés	Időzítő követés
6 6 Automatikusan megnézi a panelt	Kikapcsolva	Bekapcsolva
7 PGM 1=2 vezetékes füstérzékelő bemenet (255)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
8 Nincs csengő megszakítás tűzriadó esetén	Kikapcsolva	Bekapcsolva

Félkövér = Alapértelmezett

503-as szekció: PGM & Más Opciók

Opció	KI	BE}
1 PGM 1 Időzítő (lásd 250-es szekció)	Másodperc	Perc
2 PGM 2 Időzítő (lásd 251-es szekció)	Másodperc	Perc
3 PGM 3 Időzítő (lásd 252-es szekció)	Másodperc	Perc
4 PGM 4 Időzítő (lásd 253-es szekció)	Másodperc	Perc
5 PGM 5 Időzítő (lásd 254-es szekció)	Másodperc	Perc
6 Táptöltés áram	350mA	700mA
7 Az AC hiba nem jelenik meg a Hiba Kijelzőn	Másodperc	Perc
8 Korlátozott riasztás táphiba esetén	Másodperc	Perc

Félkövér = Alapértelmezett

504-es szekció: Billentyűzet & Más Opciók

Opció	KI	BE}
1 Többfunkciós Eljárás a Felhasználói Menüben	Kikapcsolva	Bekapcsolva
2 Felhasználói Kód hossza	Rögzítve(3-as opc.)	Rugalmas(1-6szám)
3 Felhasználói Kód hossza	4 szám(ha opc2=ki)	6 szám(ha opc2=ki)
4 Energia Mentési Mód	Kikapcsolva	Bekapcsolva
5 A Bypass nem kerül kijelzésre, amíg a rendszer élesítve van	Kikapcsolva	Bekapcsolva
6 Jövőbeli Használat	N/A	N/A
7 EOL ellenállás a vezetékes bemeneten	Kikapcsolva	Bekapcsolva
8 ATZ (Zóna Duplázás)	Kikapcsolva	Bekapcsolva

1-es PARTÍCIÓ: Opciók

Félkövér = Alapértelmezett

505-ös szekció: 1-es Partíció Opciók

Opció	KI	BE
1) Kapcsoljon át Élesítésben (késl.zóna nem nyitott) Bekapcsolva		Kikapcsolva
2) Partíció 1 élesítés/hatástalanítás a Part.2-vel	Kikapcsolva	Bekapcsolva
3) Partíció 1 élesítés/hatástalanítás a Part.3-vel	Kikapcsolva	Bekapcsolva
4) Partíció 1 élesítés/hatástalanítás a Part.4-vel	Kikapcsolva	Bekapcsolva
5) Időzített Automatikus Élesítés	Kikapcsolva	Bekapcsolva
6) „Nincs Mozgás” Automatikus Élesítés	Kikapcsolva	Bekapcsolva

7) Élesítési Eljárás Automatikus Élesítésre Maradás	Kényszer Élesítés	Élesítésben
8) Kilépés Késleltetés befejezése	Kikapcsolva	Bekapcsolva

506-os szekció: 1-es Partíció Opciók

Opció	KI	BE
1 Pánik 1 (1-es és 3-as billentyűk)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
2 Pánik 2 (4-es és 6-os billentyűk)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
3 Pánik 3 (7-es és 9-es billentyűk)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
4 Pánik 1 riasztási típus	Csak Jelentés	Hallható Riasztás
5 Pánik 2 riasztási típus	Csak Jelentés	Hallható Riasztás
6 Pánik 3 riasztási típus	Csak Jelentés	Tűz riadó
7 Jelentés Hatástalanítási Opció	Jelentés Hat. MindigJel.	Hat.riasztás után
8 Jövőbeli Használat	N/A	N/A

507-es szekció: 1-es Partíció Opciók

Opció	KI	BE
1 Csengő Víjjogás Hatástalanítás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
2 Csengő Víjjogás Élesítés	Kikapcsolva	Bekapcsolva
3 Csengő Víjjogás Auto-Élesítés	Kikapcsolva	Bekapcsolva
4 Csengő Víjjogás Kilépés Késleltetés alatt	Kikapcsolva	Bekapcsolva
5 Csengő Víjjogás Belépés Késleltetésnél	Kikapcsolva	Bekapcsolva
6 Csengő Víjjogás Táv Élesítés / Hatástalanításkor	Kikapcsolva	Bekapcsolva
7 Visszahívás: Csengő víjj. Táv Hatástalanítás után	Kikapcsolva	Bekapcsolva
8 Visszahívás: Bill. Hang, ha élesítés után hatástalanít	Kikapcs.	Bekapcsolva

508-as szekció: 1-es Partíció Opciók

Opció	KI	BE
1 Egyérintéses Szabályos Élesítés	Kikapcsolva	Bekapcsolva
2 Egyérintéses Stay Élesítés	Kikapcsolva	Bekapcsolva
3 Egyérintéses Pillanatnyi Élesítés	Kikapcsolva	Bekapcsolva
4 Egyérintéses Kényszerítés Élesítés	Kikapcsolva	Bekapcsolva
5 Egyérintéses Stay vagy Pill. Hatástalanítás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
6 Egyérintéses Bypass Programozás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
7 Egyérintéses Esemény Kijelző	Kikapcsolva	Bekapcsolva
8 Nincs Kilépés Késl. Táv.-val tört élesítéskor	Kikapcsolva	Bekapcsolva

Félkövér =Alapértelmezett

509-es szekció: 2-es Partíció Opciók

Opció	KI	BE
1 2-es Part. Élesítés / Hatástalanítás Part.1-gyel	Kikapcsolva	Bekapcsolva
2 Átkapcsolás Stay Élesítésbe	Kikapcsolva	Bekapcsolva
3 2-es Part. Élesítés / Hatástalanítás Part. 3-mal	Kikapcsolva	Bekapcsolva
4 2-es Part. Élesítés / Hatástalanítás Part. 4-gyel	Kikapcsolva	Bekapcsolva
5 Időzített Automatikus Élesítés	Kikapcsolva	Bekapcsolva
6 „Nincs Mozgás” Auto-Érzékelés	Kikapcsolva	Bekapcsolva
7 Élesítési Eljárás Auto Élesítésre	Kényszer Élesítés	Élesítésben Maradás
8 Kilépés Késleltetési Eljárás	Kikapcsolva	Bekapcsolva

510-es szekció: 2-es Partíció Opciók

Opció	KI	BE
1 Pánik 1 (1-es és 3-as billentyűk)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
2 Pánik 2 (4-es és 6-os billentyűk)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
3 Pánik 3 (7-es és 9-es billentyűk)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
4 Pánik 1 Riasztási Típus	Csak Jelentés	Hallható Riasztás
5 Pánik 2 Riasztási Típus	Csak Jelentés	Hallható Riasztás
6 Pánik 3 Riasztási Típus	Csak Jelentés	Tűz Riasztás
7 Jelentés Hatástalanítási Opció	Jelentés Hatást.	Jel. Hatást. R előtt
8 Jövőbeli Használat	Kikapcsolva	Bekapcsolva

511-es szekció: 2-es Partíció Opció

Opció	KI	BE
1 Csengő Víjjogás Hatástalanítás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
2 Csengő Víjjogás Élesítés	Kikapcsolva	Bekapcsolva
3 Csengő Víjjogás Auto-Élesítés	Kikapcsolva	Bekapcsolva
4 Csengő Víjjogás Kilépés Késleltetés alatt	Kikapcsolva	Bekapcsolva
5 Csengő Víjjogás Belépés Késleltetésnél	Kikapcsolva	Bekapcsolva
6 Csengő Víjjogás Táv Élesítés / Hatástalanításkor	Kikapcsolva	Bekapcsolva
7 Visszahívás: Csengő víjj. Táv Hatástalanítás után	Kikapcsolva	Bekapcsolva
8 Visszahívás: bill. hang, ha élesítés után hatástalanít	Kikapcs.	Bekapcsolva

512-es szekció: 2-es Partíció Opció

Opció	KI	BE
1 Egyérintéses Szabályos Élesítés	Kikapcsolva	Bekapcsolva
2 Egyérintéses Stay Élesítés	Kikapcsolva	Bekapcsolva
3 Egyérintéses Pillanatnyi Élesítés	Kikapcsolva	Bekapcsolva
4 Egyérintéses Kényszerítés Élesítés	Kikapcsolva	Bekapcsolva
5 Egyérintéses Stay vagy Pill. Hatástalanítás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
6 Egyérintéses Bypass Programozás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
7 Egyérintéses Esemény Kijelző	Kikapcsolva	Bekapcsolva
8 Nincs Kilépés Késl. Táv.-val tört élesítéskor	Kikapcsolva	Bekapcsolva

Félkövér = Alapértelmezett

513-as szekció: 3-as Partíció Opció

Opció	KI	BE
1 3-es Part. Élesítés / Hatástalanítás Part.1-gyel	Kikapcsolva	Bekapcsolva
2 3-as Part. Élesítés / Hatástalanítás Part.2-gyel	Kikapcsolva	Bekapcsolva
3 Átkapcsol Stay Élesítésbe	Kikapcsolva	Bekapcsolva
4 3-as Partíció Élesítés & Hatástalanítás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
5 Időzített Auto-Élesítés	Kikapcsolva	Bekapcsolva
6 Nincs Mozgás Élesítés	Kikapcsolva	Bekapcsolva
7 Élesítési Eljárás Auto-Élesítésre	Kikapcsolva	Bekapcsolva
8 Egyérintéses Esemény Kijelző	Kényszer Élesítés	Élesítésben Maradás
8 Kilépés Késleltető Befejeződése	Kikapcsolva	Bekapcsolva

514-es szekció: 3-as Partíció Opció

Opció	KI	BE
1 Pánik 1 (1-es és 3-as billentyűk)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
2 Pánik 2 (4-es és 6-os billentyűk)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
3 Pánik 3 (7-es és 9-es billentyűk)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
4 Pánik 1 Riasztási Típus	Csak Jelentés	Hallható Riasztás
5 Pánik 2 Riasztási Típus	Csak Jelentés	Hallható Riasztás
6 Pánik 3 Riasztási Típus	Csak Jelentés	Tűz Riasztás
7 Jelentés Hatástalanítási Opció	Jelentés Hatást.	Jel. Hatást. R előtt
8 Jövőbeli Használat	Kikapcsolva	Bekapcsolva

515-ös szekció: 3-as Partíció Opció

Opció	KI	BE
1 Csengő Víjjogás Hatástalanítás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
2 Csengő Víjjogás Élesítés	Kikapcsolva	Bekapcsolva
3 Csengő Víjjogás Auto-Élesítés	Kikapcsolva	Bekapcsolva
4 Csengő Víjjogás Kilépés Késleltetés alatt	Kikapcsolva	Bekapcsolva
5 Csengő Víjjogás Belépés Késleltetésnél	Kikapcsolva	Bekapcsolva
6 Csengő Víjjogás Táv Élesítés / Hatástalanításkor	Kikapcsolva	Bekapcsolva
7 Visszahívás: Csengő víjj. Táv Hatástalanítás után	Kikapcsolva	Bekapcsolva
8 Visszahívás: bill. hang, ha élesítés után hatástalanít	Kikapcs.	Bekapcsolva

516-os szekció: 3-as Partíció Opció

Opció	KI	BE
1 Egyérintéses Szabályos Élesítés	Kikapcsolva	Bekapcsolva
2 Egyérintéses Élesítésben Maradás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
3 Egyérintéses Pillanatnyi Élesítés	Kikapcsolva	Bekapcsolva
4 Egyérintéses Kényszerítés Élesítés	Kikapcsolva	Bekapcsolva
5 Egyérintéses Stay vagy Pill. Hatástalanítás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
6 Egyérintéses Bypass Programozás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
7 Egyérintéses Esemény Kijelző	Kikapcsolva	Bekapcsolva
8 Nincs Kilépés Késl. Táv.-val tört élesítéskor	Kikapcsolva	Bekapcsolva

517-es szekció: 4-es Partíció Opció

Opció	KI	BE
1 4-es Part. Élesítés / Hatástalanítás Part.1-gyel	Kikapcsolva	Bekapcsolva
2 4-as Part. Élesítés / Hatástalanítás Part.2-gyel	Kikapcsolva	Bekapcsolva
3 4-es Part. Élesítés / Hatástalanítás Part.3-mal	Kikapcsolva	Bekapcsolva
4 Átkapcsol Stay Élesítésbe	Kikapcsolva	Bekapcsolva
5 Időzített Auto-Élesítés	Kikapcsolva	Bekapcsolva
6 Nincs Mozgás Élesítés	Kikapcsolva	Bekapcsolva
7 Élesítési Eljárás Auto-Élesítésre	Kényszer Élesítés	Élesítésben Maradás
8 Kilépés Késleltető Befejeződése	Kikapcsolva	Bekapcsolva

518-as szekció: 4-es Partíció Opció

Opció	KI	BE
1 Pánik 1 (1-es és 3-as billentyűk)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
2 Pánik 2 (4-es és 6-os billentyűk)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
3 Pánik 3 (7-es és 9-es billentyűk)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
4 Pánik 1 Riasztási Típus	Csak Jelentés	Hallható Riasztás
5 Pánik 2 Riasztási Típus	Csak Jelentés	Hallható Riasztás
6 Pánik 3 Riasztási Típus	Csak Jelentés	Tűz Riasztás
7 Jelentés Hatástalanítási Opció	Jelentés Hatást.	Jel. Hatást. R előtt
8 Jövőbeli Használat	Kikapcsolva	Bekapcsolva

519-es szekció: 4-es Partíció Opció

Opció	KI	BE
1 Csengő Víjjogás Hatástalanítás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
2 Csengő Víjjogás Élesítés	Kikapcsolva	Bekapcsolva
3 Csengő Víjjogás Auto-Élesítés	Kikapcsolva	Bekapcsolva
4 Csengő Víjjogás Kilépés Késleltetés alatt	Kikapcsolva	Bekapcsolva
5 Csengő Víjjogás Belépés Késleltetésnél	Kikapcsolva	Bekapcsolva
6 Csengő Víjjogás Táv Élesítés / Hatástalanításkor	Kikapcsolva	Bekapcsolva
7 Visszahívás: Csengő víjj. Táv Hatástalanítás után	Kikapcsolva	Bekapcsolva
8 Visszahívás: bill. hang, ha élesítés után hatástalanít	Kikapcs.	Bekapcsolva

520-as szekció: 4-es Partíció Opció

Opció	KI	BE
1 Egyérintéses Szabályos Élesítés	Kikapcsolva	Bekapcsolva
2 Egyérintéses Élesítésben Maradás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
3 Egyérintéses Pillanatnyi Élesítés	Kikapcsolva	Bekapcsolva
4 Egyérintéses Kényszerítés Élesítés	Kikapcsolva	Bekapcsolva
5 Egyérintéses Stay vagy Pill. Hatástalanítás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
6 Egyérintéses Bypass Programozás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
7 Egyérintéses Esemény Kijelző	Kikapcsolva	Bekapcsolva
8 Nincs Kilépés Késl. Táv.-val tört élesítéskor	Kikapcsolva	Bekapcsolva

521-es szekció: Tárcsázó Opció

Opció	KI	BE
1&2	Lásd a táblázatot	Lásd a táblázatot
3 Tárcsázó Ki / Bekapcsolás	Lásd a táblázatot	Lásd a táblázatot
4 Tárcsázási Eljárás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
5 Jel Arány	Kikapcsolás	Bekapcsolva
6 Foglalt Hang Érzékelő	1:2 (Európa)	1:1,5 (North Am.)
7 Átkapcsolás Pulse tárcsázásba az 5. Kísérletre	Kikapcsolva	Bekapcsolva
8 Csengő / Sziréna Komm. Hiba során, ha a rendszer élesítve van.	Kikapcsolva	Bekapcsolva

522-es szekció: Tárcsázó Opció

Opció	KI	BE
1 Vissza Hívás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
2 Automatikus Eset Buffer Továbbítás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
3 Óránkénti Teszt Továbbítás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
4 Takarékos Üzem mód	Kikapcsolva	Bekapcsolva
5 Jövőbeli Használat	Kikapcsolva	Bekapcsolva
6 Változó Tárcsázás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
7 Tárcsázási Hang Késleltetés	Kényszer Élesítés, ha nincs tárcsa hang	Késleltet, ha nincs hang
8 Jelentési Zóna Helyreállítási Opció Zónázárás	Csengő Kikapcsolás	Bekap.

1-ES PARTÍCIÓ: ESET HÍVÁS IRÁNYÍTÁS

523-as szekció: Élesítés és Hatástalanítási Jelentés Kódok (1-es Partíció)

Opció	KI	BE
1 1-es Telefonszám hívása (561-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
2 2-es Telefonszám hívása (562-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
3 3-es Telefonszám hívása (563-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
4 4-es Telefonszám hívása (564-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
5 1-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
6 2-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
7 3-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
8 4-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva

524-es szekció: Riasztás és Riasztás Törlés Jelentés Kódok (1-es Partíció)

Opció	KI	BE
1 1-es Telefonszám hívása (561-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
2 2-es Telefonszám hívása (562-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
3 3-es Telefonszám hívása (563-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
4 4-es Telefonszám hívása (564-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
5 1-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
6 2-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
7 3-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
8 4-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva

525-ös szekció: Szabotázs és Szabotázs Törlés Jelentés Kódok (1-es Partíció)

Opció	KI	BE
1 1-es Telefonszám hívása (561-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
2 2-es Telefonszám hívása (562-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
3 3-es Telefonszám hívása (563-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
4 4-es Telefonszám hívása (564-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
5 1-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
6 2-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
7 3-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
8 4-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva

2-ES PARTÍCIÓ: ESET HÍVÁS IRÁNYÍTÁS

526-os szekció: Élesítés és Hatástalanítási Jelentési Kód (2-es Partíció)

Opció	KI	BE
1 1-es Telefonszám hívása (561-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
2 2-es Telefonszám hívása (562-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
3 3-es Telefonszám hívása (563-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
4 4-es Telefonszám hívása (564-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
5 1-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
6 2-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
7 3-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
8 4-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva

527-es szekció: Riasztás és Riasztás Törlés 1 Jelentés Kódok (2-es Partíció)

Opció	KI	BE
1 1-es Telefonszám hívása (561-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
2 2-es Telefonszám hívása (562-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
3 3-es Telefonszám hívása (563-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
4 4-es Telefonszám hívása (564-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
5 1-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
6 2-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
7 3-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
8 4-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva

528-as szekció: Szabotázs és Szabotázs Törlés Jelentés Kódok (2-es Partíció)

Opció	KI	BE
1 1-es Telefonszám hívása (561-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
2 2-es Telefonszám hívása (562-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
3 3-es Telefonszám hívása (563-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
4 4-es Telefonszám hívása (564-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
5 1-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
6 2-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
7 3-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
8 4-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva

529-es szekció: Élesítés és Hatástalanítási Jelentési Kód (3-as Partíció)

Opció	KI	BE
1 1-es Telefonszám hívása (561-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
2 2-es Telefonszám hívása (562-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
3 3-es Telefonszám hívása (563-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
4 4-es Telefonszám hívása (564-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
5 1-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
6 2-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
7 3-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
8 4-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva

530-as szekció: Riasztás és Riasztás Törlés1 Jelentés Kódok (3-es Partíció)

Opció	KI	BE
1 1-es Telefonszám hívása (561-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
2 2-es Telefonszám hívása (562-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
3 3-es Telefonszám hívása (563-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
4 4-es Telefonszám hívása (564-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
5 1-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
6 2-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
7 3-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
8 4-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva

531-es szekció: Szabotázs és Szabotázs Törlés Jelentés Kódok (3-es Partíció)

Opció	KI	BE
1 1-es Telefonszám hívása (561-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
2 2-es Telefonszám hívása (562-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
3 3-es Telefonszám hívása (563-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
4 4-es Telefonszám hívása (564-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
5 1-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
6 2-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
7 3-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
8 4-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva

532-es szekció: Élesítés és Hatástalanítási Jelentési Kód (4-es Partíció)

Opció	KI	BE
1 1-es Telefonszám hívása (561-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
2 2-es Telefonszám hívása (562-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
3 3-es Telefonszám hívása (563-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
4 4-es Telefonszám hívása (564-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
5 1-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
6 2-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
7 3-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
8 4-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva

533-as szekció: Riasztás és Riasztás Törlés1 Jelentés Kódok (4-es Partíció)

Opció	KI	BE
1 1-es Telefonszám hívása (561-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
2 2-es Telefonszám hívása (562-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
3 3-es Telefonszám hívása (563-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
4 4-es Telefonszám hívása (564-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
5 1-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
6 2-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
7 3-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
8 4-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva

534-es szekció: Szabotázs és Szabotázs Törlés Jelentés Kódok (4-es Partíció)

Opció	KI	BE
1 1-es Telefonszám hívása (561-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
2 2-es Telefonszám hívása (562-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
3 3-es Telefonszám hívása (563-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
4 4-es Telefonszám hívása (564-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
5 1-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
6 2-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
7 3-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
8 4-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva

535-ös szekció: Rendszer Hibák és Hiba Helyreállítás

Opció	KI	BE
1 1-es Telefonszám hívása (561-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
2 2-es Telefonszám hívása (562-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
3 3-es Telefonszám hívása (563-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
4 4-es Telefonszám hívása (564-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
5 1-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
6 2-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
7 3-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
8 4-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva

536-os szekció: Speciális Jelentés

Opció	KI	BE
1 1-es Telefonszám hívása (561-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
2 2-es Telefonszám hívása (562-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
3 3-es Telefonszám hívása (563-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
4 4-es Telefonszám hívása (564-es szekció)	Kikapcsolva	Bekapcsolva
5 1-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
6 2-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
7 3-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva
8 4-es Telefonszám Támogatás	Kikapcsolva	Bekapcsolva

KOMMUNIKÁCIÓS BEÁLLÍTÁSOK

Fontos Megjegyezni: Csak a SIA formátum támogatja a 0=0 használatát az ügyfélszámában. Az ügyfélszám egy jelentési formátumot használ. Be kell gépelnie a „STAY” = A szám helyén.

A SIA kommunikációs formátumot használva a központ panel csak a Partíciós Ügyfélszám 1 az 551-es szekcióban, de a jelentési kód tartalmazza a partíciós számot.

JELENTÉSI KÓDOK

Mindegyik szekció 600-718-ig tartalmaz négy jelenthető esetet, ahogyan az a következő oldalakon definiálták.

Ademco slow , Silent Knight, SESCOA, Ademco express vagy Pager formátumok
Gépeljen be 1 vagy 2 jegyű hexa értéket 0-FF-ig.

Ademco format:

Használja a 790-795-ig terjedő szekciókat ahhoz, hogy beállítsa az alapértelmezett Ademco jelentési kódokat az „Automata Jelentési Kód Listá”-ból. Ahhoz, hogy beállítsa a megmaradt jelentési kódokat, vagy hogy megváltoztasson néhány alapértelmezett beállítást, lépjen be az egyéni szekcióba, és gépelje be a kívánt 2 jegyű hexa értéket az „Ademco Jelentési Listáról”.

SIA formátum:

Használja 790-795-ig a szekciókat ahhoz, hogy beprogramozza az alapértelmezett SIA jelentési kódokat az Automata Jelentési Kód Listáról. Azok a kódok, amelyek nincsenek beállítva alapértelmezettre, beállíthatók manuálisan, a megfelelő szekcióba történő „FF” begépelésével. Ahhoz, hogy hatástalanítsa egy eset jelentését, gépeljen be 00-t a megfelelő szekcióba.

Automata Jelentési Kód Lista

Rendszer Eset	Alapért. Contact ID Jel. Kód 790-795-ös szekció használatakor	Alapért. SIA Jel. Kód 790-795-ös szekció használatakor
Mester Kóddal történő Élesítés	34A1-Bezárva a felhasználó által	CL – Zárási Jelentés
Élesítés Felhasználói Kóddal	34A1-Bezárva a felhasználó által	CL – Zárási Jelentés
Élesítés Kulcskapcsoló	34A9-Kulcskapcsoló Zárva	CL – Kulcskapcsoló zárása
Automatikus Élesítés	34A3-Automatikus Lezárás	CA - Automata Bezárás
Élesítés PC szoftverrel	34A7-Táv.Élesítés/Hatástalanítás	CL – Zárási Jelentés
Késő Zárás	34A4 – Késő Zárás	OT - Késő Zárás
Nincs Mozgás	34A4 – Késő Zárás	NA - Nincs Aktivitás
Részleges Élesítés	1574 – Csoport Bypass	CG – Záródó Terület
Gyors Élesítés	3408 – Gyors Élesítés	CL – Zárási Jelentés
Hatástalanítás Mester Kóddal	14A1 – Nyitva a felhasználó által	OP – Nyitási Jelentés
Hatást. Felhasználói Kóddal	14A1 – Nyitva a felhasználó által	Op – Nyitási Jelentés
Hatástalanítás Kulcskapcsolóval	14A9 – Kulcs.kap. Nyitva	OS – Nyitási Kapcsbill.
Hatást. riasztás után Mester kóddal	14A1 – Nyitva a felhasználó által	OR – Riasztás Hatástalanítás
Hatást. riasztás után Felhasználói kóddal	14A1 – Nyitva a felhasználó által	OR – Riasztás Hatástalanítás
Hatást. riasztás után Kulcs. kap. kóddal	14A9 – Kulcs.kap Nyitva	OS – Nyitási Kulcskap.
Auto – Élesítés Törlés	14A5– Nyitás /Zárás	CE – Zár Meghosszabítás
Hatástalanítás PC szoftver segítségével	14A7– Késleltetett Nyitás	OP – Nyitási Jelentés
Hatástalanítás Riasztás után PC soft. Rel	14A7– Táv. Élesítés /Hatástalanítás	OR – Riasztási Hatástalanítás
Gyors Hatástalanítás	1408 – Gyors Hatástalanítás	OP –Nyitás Jelentés
Zóna Elkerülés	157A – Zóna Elkerülés	UB – Jelöletlen Zóna Elkerülés

Zóna Riasztás	113A – Betörés Védelem	BA – Betörés Riasztás
Tűz Riasztás	111A – Tűz Riasztó	FA – Tűz Riadó
Zóna Riasztás Visszaállítása	313A – Betörés Riasztás Visszaállítás	BH – Betörés Riasztás Visszaállítás
Tűz Riasztás Visszaállítása	311A – Tűz Riasztás Törlése	FH – Tűz Riadó Visszaállítás
Pánik 1-Vészhelyzet	112A – Pánik Riasztás	PA – Pánik Riasztás
Pánik 2- Orvosi	11AA – Orvosi	MA – Orvosi Riasztási
Pánik 3- Tűz	1115 – Pull Station	FA – Tűz Riadó
Legutóbbi Zárás	34AA – Nyitva /Zárva	CR – Legutóbbi Zárás
Globális Zóna Zárás	1574 – Csoport Elkerülés	CG – Zárási Terület
Kényszerű Riasztás	1121 – Kényszerítés	HA – Fenntartott Riasztás
Zóna Zárás	157A – Zóna Elkerülés	UB – Jelöletlen Zóna Elkerülés
Zóna Szabotázs	Szabotázs Érzékelő	TA – Szabotázs Riasztás
Zóna Szabotázs Visszaállítás	Szabotázs Érzékelő Visszaállítása	TR – Riasztás Visszaállítás
Billentyűzet Kizárás	Belépés Megtagadva	JA- Szabotázs Felhasználói Kód
AC Hiba	13A1 – AC Hiány	AT – AC Hiba
Telep Hiba	13A9 – Telep Teszt Hiba	YT – Rendszer Telep Hiba
Segéd Táp Hiba	13AA – Rendszer Hiba	YP – Energia Táp Hiba
Csengő Kimenet Áram Határ	1321 – 1 Csengő	YA – Csengő Hiba

Rendszer Esemény	Hibás Contact ID Jelentési Kód 790-795-összekciók használatakor	Alapértelmezett SIA Jelentési Kód1790-795-ös szekciók alkalmazásakor
Csengő Hiány	1321 – Csengő 1	YA – Csengő Hiba
Óra Elvesztése	1626 – Pontatlan Idő /Dátum	JT – Időváltozás
Tűz Hurok Hiba	1373 – Tűz Hiba	FT – Tűz Hiba
TLM Hiba Visszaállítás	3351 – Telco 1 hiba visszaállítás	LR – Telefonvonal Visszaállítás
AC Hiba Visszaállítás	33A1 – AC hiány visszaállítás	AR – AC Visszaállítás
Telep Hiba Visszaállítás	33A9 – Akku Teszt Visszaállítás	YR – Rendszer Akku Visszaállítás
Segéd Táp Hiba Visszaállítás	33AA – Rendszer Hiba Visszaállítás	YQ – Energia Táp Visszaállítása
Csengő Kimenet Áram Határ Visszaáll.	3321 – Csengő 1	YH – Csengő Visszaállítás
Csengő Hiány Visszaállítás	3321 – Csengő 1	YH – Csengő Visszaállítás
Programozott Óra	3625 – Idő /Dátum Visszaállítás	JT – Időváltozás
Tűz Hurok Visszaállítás	3373 – Tűz Hiba Visszaállítás	FJ – Tűz Hiba Visszaállítás
Busz Hiba	1333 - Bővítő Modul Hiba	ET- Bővítő Hiba
Modul Szabotázs	1145 – Bővítő Modul Szabotázs	TA – Szabotázs Riasztó
Modul ROM-RAM-Hiba	13A4 – ROM Ell.Hiba	Paraméter Ell. Hiba
Modul TLM Hiba	1352 – Telco 2 Hiba	LT – Telefonvonal Hiba
Mod. Nem kommunikál a KP. Pannellel	1354 – Hibás Kommunikáció	YC – Kommunikációs Hiba
Nyomtató Hiba	1336 – Helyi Nyomtató Hiba	VT – Nyomtató Hiba
Modul AC Hiba	13A1 – AC Hiány	AT – AC Hiba
Modul Táp Hiba	13A9 – Telep Teszt Hiba	YT – Rendszer Telep Hiba
Modul Kieg. Táp Hiba	13AA – Rendszer Hiba	YP – Energia Hiba

Busz Hiba Hiba	3333 – Bővítő Modul Hiba Visszaállítás	ER – Bővítő Visszaállítás
Szabotázs Modul Visszaállítás	Bővítő Modul Hiba Visszaállítás	TR – Szabotázs Visszaállítás
Modul ROM-RAM Hiba Visszaállítás	33A4 – Rom Ell. Rossz Visszaállítás	YG – Megváltozott Paraméter
Modul TLM Visszaállítás	3352 – Telco 2 Hiba Visszaállítás	LR – Telefonvonal Visszaállítás
Nyomtató Hiba Visszaállítás	3336 – Helyi Nyomtató Hiba Visszaáll.	VR – Nyomtató Visszaállítás

Modul AC Visszaállítás	33A1 – AC Hiány Visszaállítás	AR – AC Hiány
Modul Telep Visszaállítás	33A9 – Telep Teszt Hiba Visszaállítás	YR – Rendszer Telep Visszaállítás
Modul Kieg. Táp Visszaállítás	33AA – Rendszer Hiba Visszaállítás	YQ – Energia Táp Visszaállítás
Hibás Kommunikáció a KP. Állomással	1354 – Hibás Kommunikáció	YC – Kommunikációs Hiba
Modul RF Alacsony Telep	1384 – RF Adó Alacsony Telep	XT – Adó Telep Hiba
Modul RF Telep	3384 – RF Adó Telep Visszaállítás	XR – Adó Telep Visszaállítása
Modul RF Felügyeleti Hiba	1381 – A Felügyelet Hiánya – RF	US – Jelöletlen Zóna Felügyelet
Modul RF Felügyeleti Hiba	3381 – Felügyelet Visszaállítása – RF	ÚR – Jelöletlen Zóna Visszaállítás
Hideg Indítás	13A8 – Rendszer Zárás	RR – Energia Fel
Meleg Indítás	13A5 – Rendszer Visszaállítás	YW – Watchdog Visszaállítás
Teszt Jelentés Elindítva	16A2 – Periódikus Teszt Jelentés	TX – Teszt Jelentés
PC Szoftver Kommunikáció Befejezve	1412 – Sikeres Letöltés Belépés	Rs – Táv. Program. Sikeres
Telepítő a Helyszínen	1627 – Program Mód Mód Belépés	LB - Helyi Program
Telepítő a Helyszínen	1628 – Program Mód Kijárat	LS - Helyi Program Sikeres

CONTACT ID JELENTÉSI KÓD

Ha Ademco Contact ID formátumot használ, gépeljen be egy 2 jegyű hexadecimális értékeket (Prog. Érték) ahhoz, hogy beállítsa a kívánt jelentési kódot a 600-718-as szekcióba.

CID Jelentés Kód	Prog Ért.	CID Jelentési Kód	Prog. Ért.	CID Jelentési Kód	Prog. Ért.
Orvosi Riasztás-100		204 Alacsony Vízszint	2F	403 Automatikus O/C	5D
100 Orvosi Riasztás	01	205 Pumpa Aktiválva	30	404 Késő O/C	5E
101 Függő Adó	02	206 Pumpa Hiba	31	405 Halasztott	5F
102 Hiba Bejelentkezéskor		Rendszer Hiba-300 & 310		406 Törlés	60
Tűz Riadó –110		300 Rendszer Hiba	32	407 Táv. Élesítés/Hatást	
110 Tűz Riadó	04	301 AC Hiány	33	408 Gyors Élesítés	61
111 Füst	05	302 Alacs.Rendsz. Fesz.	34	409 Kapcs.bill O/C	62
112 Gyulladás	06	303 Ram Ell.Rossz.	35	Táv. Belépés – 410	63
113 Vízszint	07	304 ROM Ell. Rossz.	36	411 Visszahívás Kérés	64
114 Üzemi Hőm.	08	305 Rendszer Visszaállítás	37	412 Sikeres Letöltés Belépés	65
115 Pull Station	09	306 Panel Prog.változás	38	413 Sikertelen Belépés	66
116 Vezeték	0A	307 Önteszt Hiba	39	414 Rendszer Zárás	67
117 Láng	0B	308 Rendszer Zárás	3A	415 Tárcsázás Lezárás	68
118 Közeli Riasztás	0C	309 Telep Teszt Hiba	3B	Belépés Ellenőrzés - 420	
Pánik Riasztások- 120		310 Területi Hiba	3C	421 Belépés Megtagadva	69
120 Riasztás	0D				

MÁS BEÁLLÍTÁSOK ÉS MÓDOK

Szekció Leírás

900 A Központ Panel Sorozatszám Kijelző és az összes, buszra csatlakozó modul:

Az LCD billentyűzettel: Miután belépett a 900-as szekcióba, a billentyűzet ki fogja jelezni a központ panel 8 jegyű sorozatszámát. Használja a „”és „” billentyűket ahhoz, hogy a buszhoz kapcsolt összes modul sorozatszámán keresztül mozoghasson.

A LED billentyűzettel: Miután belépett a 900-as szekcióba, a központ panel sorozatszáma meg fog jeleníteni egy számot abban a pillanatban, ahogy lenyomja a „” billentyűt.(10-es LED zérót mutat). A billentyűzet elfogadó hangot fog ad, amely jelzi, hogy a buszra csatlakoztatott következő modul sorozatszáma, éppen akkor kerül kijelzésre.

950 Letörli a Rendszer Mester Kódot (123456)

951 Modul Törlés: Állítsa vissza egy busz modul programozott összetevőit alapértelmezettre, azáltal, hogy begépel a sorozatszámát.

952 Modul Kijelölése / Visszavonása: Jelöljön ki egy speciális modult (érzékelőt, zónabővítőt stb.), ami a buszra van csatlakoztatva azáltal, hogy begépel a modul sorozatszámát. A modulon lévő zöld „Locate” LED elkezd villogni addig, amíg a sorozatszámot újra begépel, vagy a megfelelő „Tamper” vagy „Unlocate” gombot benyomja a modulon.

Szekció Leírás

953 Modul Programozási Mód: Gépelje be annak a modulnak a sorozatszámát, amelyet programozni szeretné.

954 Modul Adás: Másolja az összes programozó szekció összetevőit egy modulból egy, vagy több modulba. Gépelje be a forrásmodul sorozatszámát, amelyet annak a célmodulnak a sorozatszáma követ, melyet be kíván állítani, és nyomja le az ACC-t ahhoz, hogy elkezdődjön az átvitel.

954 Modul Eltávolítás: Miután belépett egy szekcióba, a központ panel át fog vizsgálni minden modult, ami a DIGI-BUS -ra van csatlakoztatva, és kijelzi a sorozatszámukat a billentyűzet LCD kijelzőjén. Ha bármilyen hiányzó modult érzékel (a buszról eltávolított érzékelő) az átvizsgálás alatt, a központ panel le fogja törölni a modul sorozatszámát, eltávolítva a modult a központ panel memóriájából.

PARADOX MEMÓRIA KULCS

Másolja egy Digiplex központ panel programozott összetevőit egy Paradox Memória Kulcsba. Ezt követően másolja a Paradox Memória Kulcs összetevőit annyi Digiplex központ panelre, amennyire szükség van. Mindegyik központ panelt be lehet programozni kevesebb, mint 5 másodperc alatt.

Letöltés a Megjelölt Központ Panelre

- 1) Helyezze be a Memória Kulcsot annak a Digiplex központ panelnek a „Digiplex Key” feliratú csatlakozóra, amelyikbe szeretné letölteni a memória kulcs összetevőit.
- 2) Lépjen be a 961-es szekcióba
- 3) Ha a billentyűzet elfogadó hangot ad, várjon 10 másodpercet, és vegye ki a Memória Kulcsot.

Másolás a Memória Kulcsba a Forrás Központ Panelről

- 1) Helyezze a Memória Kulcsot a Digiplex Központ Panel „Digiplex Key” feliratú csatlakozójára, amelyikből szeretne másolni.
- 2) Lépjen be a 965-ös szekcióba.
- 3) Ha a billentyűzet elfogadó hangot ad, várjon 10 másodpercet, és vegye ki a Memória Kulcsot. Állítsa át a jumpert, ha nem akarja véletlenül felülírni a kulcs összetevőit.

SZOFTVER VISSZAÁLLÍTÁS

A szoftver visszaállítás vissza fogja állítani a pontos paramétereket alapértelmezettre.

- 1) Győződjön meg arról, hogy a „RESET” jumper be van kapcsolva a központ panelen.
- 2) Lépjen be a Programozási Módba.
- 3) Gépelje be a 3 számú szekciót annak a szoftver visszaállításnak megfelelően, amelyet végre kíván hajtani.

Szekció Leírás

- | | |
|------------|---|
| 970 | Ebbe a szekcióba történő belépéskor vissza fogja állítani az összes programozható szekciót a 001-990-ig a gyári alapértelmezett értékekre. |
| 975 | Ebbe a szekcióba történő belépéskor vissza fogja állítani az összes zónát és kulcskapcsoló programozási szekciót a 001-1560-ig alapértelmezett értékekre. |
| 976 | Ebbe a szekcióba történő belépéskor vissza fogja állítani az összes programozható időzítőt a 200-274-ig terjedő szekciókban az alapértelmezett értékekre. |
| 977 | Ebbe a szekcióba történő belépéskor vissza fogja állítani az összes PGM-et, és szekciót a 400-522-ig alapértelmezett értékekre. |
| 978 | Ebbe a szekcióba történő belépéskor vissza fogja állítani az összes kommunikációs szekciót 523-718-ig alapértelmezett értékre. |
| 979 | Ebbe a szekcióba történő belépéskor vissza fogja állítani az összes felhasználói kód szekciót a 802-864-ig az alapértelmezett értékre. |

TELEPÍTŐ GYORS FUNKCIÓBILLENTYŰK

Nyomja le és tartsa lenyomva a 0 billentyűt és gépelje be a telepítő kódot. Azután nyomja le az egyik funkcióbilleentyűt a következők közül:

„STAY” – Teszt Jelentés: Küld egy, a 717-es szekcióba beállított „Teszt Jelentés” jelentési kódot a Központi Állomásnak.

„FORCE” – Fel / Letöltő Szoftver hívása: Fel fogja tárcsázni az 560-as szekcióba programozott PC telefonszámot, annak érdekében, hogy kommunikáljon a számítógéppel a Paradox Fel /Letöltő szoftver segítségével.

„ARM” – Fel / Letöltő szoftver válasz: Utasítja fogja a központ panelt, hogy válaszoljon a Központi Felügyelő Állomás Hívására, amely egy Fel /Letöltő szoftver segítségével jött létre.

„DISARM” – Kommunikáció Visszaállítása: Visszaállítja az összes kommunikációt a Fel /Letöltő szoftverrel, vagy a Központi Állomással egészen a következő jelenthető esetig.

„MEM” – Telepítő Teszt Mód: A telepítő tesztmód lehetővé teszi önnek, hogy olyan sétáló tesztet hajtson végre, ahol a csengő, vagy a sziréna vijjogással jelzi a nyitott zónákat. Nyomja le a „MEM” gombot, hogy kilépjen. A partíció nem élesíthető, ha a Telepítő Teszt Mód be van kapcsolva.

„TRBL” – Modul Vizsgálat Indítása: A billentyűzet ki fogja jelezni a buszon lévő összes modul sorozatszámát.