

G Y O R S S E G Í T S É G

SATEL CA 10 - LED-es

F U N K C I Ó	M Ü V E L E T
Rendszer élesítése	FELHASZNÁLÓI KÓD + #
Gyors élesítés	0 + #
Rendszer kikapcsolása	FELHASZNÁLÓI KÓD + #
Kényszerített nyitás	<i>Kérjen kódot a telepítőtől!</i>
Riasztás kikapcsolása	FELHASZNÁLÓI KÓD + #
Zóna kiiktatás	FELHASZNÁLÓI KÓD + * + 4 + zónaszám(ok)
Csengettyű funk. ki/be kapcsolása	8 (hosszán nyomni: 3 mp-ig)
Új hiba lekérdezése	7 (hosszán nyomni: 3 mp-ig) lásd a mellékletet !!
Régi hibák lekérdezése	6 (hosszán nyomni: 3 mp-ig) lásd a mellékletet !!
Riasztási memória lekérdezése	5 (hosszán nyomni: 3 mp-ig)
Füstérzékelők resetelése	MESTER KÓD + * + 9
Idő és dátum beállítása	MESTER KÓD + * + 6 + ÓÓ+PP# NA+HÓ# ÉV#

MELLÉKLET:

LED világít	H I B A
1	1-es OUT hiba
2	2-es OUT hiba
3	3-as OUT hiba
4	Hálózat kimaradás
5	Akkumulátor merülés
6	Billentyűzet táp hiba
7	Óra/dátum beállítás
8	Nyomtató hiba
9	Telefonvonalon nincs feszültség
10	Telefonvonal hiba
11	Komm.hiba: nincs bűgó hang
12	4-es OUT hiba
mind sötét	Processzor hiba